



Паспорт сейфа сейфа с электронным кодовым замком

М.П.

Модель ESD _____
 Серийный № _____
 Код замка **ENTER - 7 - 7 - 7 - 7 - ENTER**
 № ключа _____
 Дата продажи « » 20 г.
 Подпись _____

Уважаемый покупатель! Модель, приобретенного Вами сейфа, указана на внешней стороне упаковки.



Комплект поставки:

1. Сейф	- 1 шт.
2. Ключ (для серии H - 2 ключа)	- 3 шт.
3. 4 батареи	- 4 шт.
4. Инструкция завода-изготовителя с кодом	- 1 шт.
5. Паспорт-инструкция на русском языке	- 1 шт.
6. Полка или лоток, в зависимости от комплектации	- 1 шт.

Инструкция по эксплуатации

На Вашем сейфе установлен установлен электронный цифровой замок. Шифр замка - это комбинация, состоящая от четырех до шестнадцати цифр. Заводской код замка «ENTER/END» - 7777 - «ENTER/END».

1. Как открыть сейф

Для сейфов **ESD101-ESD104A** (фото В): нажмите кнопку «ENTER/END» - код - «ENTER/END», прозвучит мелодия и загорится зеленый индикатор, поверните ключ по часовой стрелке и за ручку (фото В №1) откройте дверцу сейфа.

Для сейфов **ESD104-ESD109** (фото А): нажмите кнопку «ENTER/END» - код - «ENTER/END», прозвучит мелодия и загорится зеленый индикатор, поверните ключ по часовой стрелке, поднимите ручку (фото А №1) вверх и откройте сейф.

Для сейфов **ESD101H-ESD104AH** (фото С и D): нажмите кнопку «ENTER/END» - код - «ENTER/END» прозвучит мелодия и загорится зеленый индикатор, поверните поворотную ручку (фото С №4) по часовой стрелке откройте дверцу сейфа.

В случае, если код набран неверно, Вы услышите прерывистый сигнал и загорится красный индикатор. После четырех наборов неправильного кода примерно на 5 минут сработает блокирующая система, защищающая сейф от попыток подбора кода.

2. Как закрыть сейф

Чтобы закрыть сейф, закройте дверцу, поверните ключ или поворотную ручку, сейф автоматически закроется.

3. Как сменить шифр замка

Откройте сейф. Поворотом ключа выдвиньте ригели в положение «закрыто». Для сейфов **ESD104-ESD109** на торце двери со стороны ригелей нажать черную пластину. Нажмите кнопку с внутренней стороны дверцы сейфа (кнопку держать не нужно) - прозвучит короткий сигнал и загорится зеленый индикатор.

Введите новый код и закончите нажатием клавиши «ENTER/END».

ВНИМАНИЕ! Обязательно проверьте правильность установки нового кода при ОТКРЫТОЙ дверце сейфа - «закройте» и «откройте» кодовый замок не менее двух-трех раз.

4. Как установить временную задержку.

Вы можете установить задержку открытия сейфа на время от 5 до 99 минут. Откройте сейф. Нажмите кнопку «STORE» - наберите Ваш код - наберите кнопку «ENTER/END» - введите число 83 - нажмите кнопку «ENTER/END» - наберите желаемое время задержки от 05 до 99 - нажмите «ENTER/END». Прозвучит мелодия. Закройте сейф. Когда функция включена, зеленый индикатор мигает каждые 10 секунд. По окончании установленного времени прозвучит прерывистый звуковой сигнал и Вы сможете открыть сейф в обычном порядке. При этом задержка открытия обнуляется.

5. Как открыть сейф мастер-ключом.

Для сейфов **ESD101-ESD104A, ESD104-ESD105 и ESD680** комплекте идут 3 ключа (2 пользовательских и 1 мастер-ключ (оп длиннее). Вставьте мастер-ключ в замочную скважину (фото А и В № 2) и поверните ключ против часовой стрелки. Откройте дверцу.

Для сейфов **ESD101H-ESD104AH** в комплекте идут 2 ключа. Снимите крышку на батарейном отсеке (фото Е № 5), вытащите батарейки, открутите два болта и отодвиньте панель с клавиатурой. За ней будет замочная скважина (фото D № 6). Вставьте ключ, поверните его, поверните поворотную ручку. Откройте дверцу сейфа. Затем поверните ключ в обратную сторону, и поставьте панель на место.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: кодовые комбинации тщательно запоминайте или храните записи в надежном месте.

Гарантийные обязательства.

Гарантийный срок обслуживания - 1 год со дня продажи сейфа. В течение этого срока неисправности, возникшие по вине изготовителя, будут устранены за его счет. Изготовитель не несет ответственности за неисправность сейфа и не гарантирует его безотказность в случаях:

- отсутствия оформленного Паспорта (дубликат не выдается и владелец лишается права на гарантийный ремонт);
- умышленной порчи, проведения ремонта третьими лицами.